FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958

EDICIÓN Nº	2
REVISIÓN Nº	2
FECHA	26/06/2019
CLAVE	113006

DESCRIPCIÓN

Mascara de soldar que oscurece la pantalla automáticamente al detectar la chispa de la soldadura con regulación de sensibilidad y regulación de retardo para volver a ser transparente, opera con celda fotoeléctrica y no requiere baterías.

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Negro mate

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil portabilidad funciona con celda fotoeléctrica.
- Pantalla antichispas.
- Sudadera acolchada y absorbente, removible y lavable.
- Regulación de retardo para volver a ser transparente.

APLICACIONES:

- Siderurgia.
- Minería.
- Construcción.
- Centrales y distribución eléctrica.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Campo visual	Tiempo de reacción	Oscurecimiento.	Protección UV/IR	Tiempo a no polarizado.	Peso
113006	98 x 43mm	0.0001 Seg.	DNI 9-13	DIN 13	0.25 – 0.8 seg.	550 gr.

VENTAJAS

- El soldador tiene las dos manos libres porque no debe subir y bajar la mascara.
- Claridad óptica perfecta.
- Ligera y compacta.
- Tiempo de polarizado.

EDICIÓN Nº	**2**	**FECHA**	**26/06/2019**
REVISIÓN Nº	**2**	**CLAVE**	**113006**

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Plástico

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Visor.
- Vidrio inactínico (filtro UV/IR) .
- Máscara protectora.
- Arnés de sujeción.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Sencibilidad.
- Encendido y apagado.
- Dimensiones.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

- Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRECAUCIONES

- Esta careta puede ser usada en cualquier proceso de soldadura de arco, pero no está diseñada para soldadura autógena o laser.
- La parte externa del lente debe estar equipada con la placa de protección para prevenir potencial daño irreparable.
- Seleccione el número de sombra antes de empezar el trabajo, dependiendo del proceso de soldado.
- No almacenarlo cerca de una fuente de calor ni de alta humedad.
- No limpie el marco de los lentes con alcohol, gasolina o un solvente diluido, ni lo sumerja en agua.
- Cambie frecuentemente la banda para el sudor.
- Cheque el ajuste de la banda antes de cada uso.
- Revise que los lentes estén limpios y que los sensores estén libres de polvo
- Inspeccione todas las partes antes de cada uso, en busca de deterioro o daño.